

Generador Estacionario

Hyundai HYEGE24KW 40Hp



Generador Estacionario Hyundai HYEGE24KW con motor de diesel marca KOREI de 40 hp. No incluye batería de arranque. Panel de control digital. Equipados con sensor contra sobrecarga alto y bajo voltaje, alta y baja frecuencia.

Precio:	M.N. Precio Neto
marca:	Hyundai
modelo:	HYEGE24KW
potencia:	40 hp
tipo:	Diesel
arranque:	Eléctrico
consumo-de-combustible:	7.2 L/Hr
corriente-nominal:	79 A
frecuencia-nominal:	60 Hz
salida-continua:	24 KW/30 KVA
desplazamiento:	2500 cc
salida-dc:	12v/8.3A
velocidad-nominal:	3600 rpm
voltaje:	220v trifásico y monofásico 127/220v
voltaje-exitacion:	41 v
peso:	1280 kg

Descripción de producto

Descripción de Generador Estacionario Hyundai HYEGE24KW 40Hp

El **Generador Estacionario Hyundai HYEGE24KW** es una planta trifásica con motor diésel de 40 Hp KOREI, diseñada para ofrecer **24 kW (30 kVA)** de potencia continua con frecuencia de 60 Hz. Incorpora arranque eléctrico y tanque de combustible de **92 litros**, con un consumo aproximado de **7.2 L/h**. Está encapsulado en una **cabina insonorizada** con aislamiento acústico y equipada con sistema ATS de transferencia automática y paro de emergencia. Su panel digital monitorea voltaje, frecuencia y cuenta con protecciones contra sobrecarga, sobre y bajo voltaje/frecuencia, sobrevelocidad, bajo nivel de aceite y sobrecalentamiento. Genera corriente trifásica 127/220 V (también disponible monofásica), con 79 A nominales, embobinado clase F, velocidad nominal de 3,600 rpm, y está disponible en pesos de entre **890 a 1,280 kg**, ocupando alrededor de 1.9 m × 1.0 m × 1.18 m

Características principales de Generador Estacionario Hyundai HYEGE24KW 40Hp

- **Modelo:** HYEGE24KW
- **Tipo:** Generador estacionario diésel encapsulado
- **Potencia nominal:** 24 kW (30 kVA)
- **Voltaje de salida:** 127/220 V (trifásico)
- **Frecuencia:** 60 Hz
- **Corriente nominal:** 79 A
- **Motor:** KOREI de 40 HP, diésel, 4 cilindros

- **Velocidad nominal:** 3,600 rpm
- **Sistema de arranque:** Eléctrico (con llave)
- **Sistema de enfriamiento:** Por agua
- **Sistema de protección:**
 - Bajo nivel de aceite
 - Sobretemperatura
 - Sobrevelocidad
 - Sobre/bajo voltaje y frecuencia
 - Paro de emergencia

Recomendaciones

Se recomienda utilizar el **Generador Hyundai** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos generadores pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.